



ELARI®

fixtime
LITE



MANUAL DO
UTILIZADOR **PT**

I. Introdução

1. Descrição do produto:

FixiTime Lite – Relógio-telefone 2G para crianças com localização GPS/A-GPS/LBS/WiFi/GLONASS, função de chamada de voz e botão SOS. FixiTime Lite foi desenhado para seguir a localização do seu filho, assim como receber e realizar chamadas e mensagens.

Conteúdo da caixa:



FixiTime Lite



Cabo para carregamento USB



Manual do utilizador



Garantia

2. Sobre o produto:



Pressione durante 3 segundos para ligar
Pressão breve para ligar/desligar o ecrã
Pressione durante mais de 3 segundos para ativar o sinal SOS
Pressão breve: botão «Para trás»

1. Porta USB
2. Ecrã e painel tátil
3. Ranhura para o cartão SIM
4. Sensor de contato
5. Câmara
6. Botão SOS/atrás
7. Altifalante

II. Instalação do cartão SIM

Desligue o dispositivo antes de inserir o cartão SIM. Insira o cartão SIM com o chip para baixo pelo lado sem canto até que faça clique (ver imagem).



Advertência:

Se o cartão SIM tiver bloqueio PIN, desative-o antes de instalar o cartão no FixiTime Lite

Ordem de ações

1. Instalar o cartão SIM no telefone.
2. Desativar o Wi-Fi do telefone e navegar com os dados do cartão SIM.
3. Selecionar a opção de desativar o bloqueio PIN.
4. Guardar as configurações no cartão SIM.
5. Retirar o cartão SIM do telefone e insira-o no FixiTime Lite. Certifique-se de que o cartão SIM tem acesso à internet e pode receber/realizar chamadas e enviar mensagens de texto. FixiTime Lite funciona com a rede 2G (900/1800).

III. Instalação da aplicação

Como obter a aplicação

Procure e instale ELARI SafeFamily (gratuita) no Google Play ou App Store. Ou então faça scan do código QR para obter a ligação do Google Play ou App Store.



Passos para se registar

- Abra a App ELARI SafeFamily e clique em «Registar-se».
- Introduza um nome de utilizador e endereço de correio eletrónico.
- Introduza o seu número de telemóvel. Exemplo: +X (código do país) XX (código do operador) XXXXXXX (número de telefone)
- Introduza o código de registo que irá receber no endereço de correio eletrónico indicado.
- Crie uma palavra-passe e repita-a.

IV. Vínculo ou emparelhamento com o smartphone

- Inicie o vínculo ou emparelhamento do dispositivo.
- Faça scan do código QR do ecrã do FixiTime Lite. Prima a tecla superior ou inferior, ou navegue pelo menu tátil e selecione "Código requerido", faça scan do código QR com a aplicação Elari SafeFamily e emparelhe o relógio com o seu smartphone.



- Complete os dados do utilizador do relógio adicionando os dados pessoais: nome do utilizador, foto, número de telefone, número de telefone do cartão SIM inserida no Relógio, etc.
- O emparelhamento foi completado: vai aparecer a localização em tempo real depois de finalizado o vínculo.
- Se após alguns minutos ainda receber um "Gx" significa que o relógio não está a reconhecer os dados do cartão SIM, certifique-se de que os dados estão activados e que tem crédito se estiver a utilizar um cartão pré-pago. Uma vez verificado, precisa de abrir a aplicação no telefone, ir a "Settings", "Add device", "New watch setup wizard", seleccionar "KidPhone 2", "Next", "Next", "No QR code", seleccionar "Spain" e o operador do cartão SIM do relógio, introduzir o número de telefone do cartão SIM, clicar na seta, "Send SMS settings" e enviar a mensagem. Depois o relógio mostrará "Done" ou "Done", desligue o relógio completamente (uma melodia deve tocar), ligue-o novamente, verifique se o "x" ao lado do "G" desapareceu, se tiver, pode digitalizar o código QR do relógio a partir da aplicação.
- Se continua sem poder vincular/emparar o relógio, contate com o nosso serviço técnico enviando um correio para iot@innov8iberia.com

Advertência:

O primeiro utilizador a fazer scan do código QR será o administrador. Os restantes utilizadores podem fazer scan do código QR na App do administrador, ou podem ser adicionados pelo administrador de forma manual enquanto supervisores.

Edite o perfil do smartwatch: adicione o número de telefone do relógio inteligente, o nome da criança, uma fotografia, etc.

Certifique-se de introduzir corretamente o número de telefone com o código do país. Depois de emparelhado, a localização num mapa vai aparecer na aplicação em tempo real do smartwatch.

V. Advertências

1. Não permitir que as crianças nem os animais de estimação brinquem com o FixiTime Lite. O dispositivo contém peças pequenas que podem ser prejudiciais.
2. FixiTime Lite é resistente à água. O dispositivo está protegido contra as gotas de água, chuva e suor, no entanto, é necessário retirá-lo antes de nadar ou tomar banho.
3. Permanecer em locais interiores, as condições atmosféricas e outras fontes de distorção do sinal podem afetar a precisão do GPS.
4. Manter afastado do fogo e altas temperaturas.
5. Evitar que entre pó ou sujidade no dispositivo.
6. Não deixar cair, dar golpes ou sacudir o dispositivo. Um manuseio inadequado pode danificar os circuitos internos e as peças mecânicas.
7. A saída do carregador deve ser 5 V, 1 A (incluído dispositivo de carregamento USB).
8. Certifique-se de introduzir corretamente o número incluindo o código (indicativo) do país. Por exemplo: + (código do país) xxxxxxxxxx. Não use símbolos como '(', ')', '-', ''.
9. FixiTime Lite funciona com redes 2G. A transferência de fotos, das chamadas e das atualizações automáticas podem consumir uma grande quantidade de dados.

VI. Perguntas frequentes

P: Quais são os cartões SIM que são compatíveis com o FixiTime Lite?

R: O FixiTime Lite é compatível com cartões nanoSIM de redes 2G: 900/1800.

P: Qual é o tempo em espera do FixiTime Lite?

R: A capacidade da bateria do FixiTime Lite é de 480 mAh. O tempo em espera vai depender do modo de rastreio e da frequência de atualização das coordenadas. O tempo normal em espera é de até 72 horas.

P: A quem é dirigido o FixiTime Lite?

R: Foi pensado para crianças de entre 3 e 12 anos.

P: Os materiais do FixiTime Lite são seguros?

R: Todos os materiais utilizados no FixiTime Lite cumprem com a legislação de segurança da União Europeia para brinquedos infantis.

P: Como posso limpar o relógio?

R: Use um pano limpo e húmido; se a sujidade não desaparecer facilmente, adicione um pouco de álcool.

P: A radiação do FixiTime Lite tem efeitos sobre a saúde da criança?

R: O índice de radiação do FixiTime Lite é muito menor que o estabelecido nas normas europeias.

P: O FixiTime Lite é resistente à água?

R: O FixiTime Lite é resistente aos salpicos. Pode resistir às gotas de chuva e ao suor; no entanto, não deve submergir-se em água por muito tempo, é necessário retirá-lo antes de nadar ou tomar banho.

P: É normal que o relógio aqueça durante o carregamento?

R: É normal que o relógio aqueça.

P: O que posso fazer se surgem problemas com o scan do código QR?

R: Tentar novamente com mais luz, ou ajustando a distância entre a câmara e o código QR. Também pode introduzir o código de emparelhamento manualmente.

P: É necessária a conexão à rede para utilizar a função de geoposicionamento?

R: FixiTime Lite necessita de conexão/ligação à rede porque usa o serviço de dados do cartão SIM para carregar os dados de localização ao servidor.

P: O FixiTime Lite tem Bluetooth, e para quê?

R: Sim, tem. O Bluetooth utiliza-se para ligar outros relógios de amigos.

P: A bateria do relógio pode explodir no caso de ser exposta a altas temperaturas ou durante o carregamento?

R: Em comparação com uma bateria tradicional de lítio, FixiTime Lite usa uma bateria mais duradoura e segura. A bateria de polímero de lítio utiliza um eletrólito coloidal especial que evita a sua explosão ao não produzir ar ou gases, inclusivamente se o líquido entrar em ebulição. Este tipo de bateria obteve excelentes resultados em dezenas de experiências de fiabilidade, incluindo experiências em quedas, perfurações, esmagamentos e aquecimento. No entanto, não deve realizar estas experiências por conta própria.